

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СВЕТОДИОДНАЯ
ЛАМПА GENILED

Благодарим за выбор продукции Geniled. Перед установкой и эксплуатацией лампы Geniled внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Светодиодная лампа Geniled — это инновационное и экологически безопасное устройство, в котором источником света служит светодиод. Светодиодные лампы Geniled имеют стандартные резьбовые цоколи E14 и E27, а также стандартные штырьковые цоколи GU5.3, GU10, GX53.

1.2. Светодиодная лампа Geniled позволяет значительно снизить затраты на электроэнергию (экономия может составить до 90% по сравнению с лампами накаливания). Светодиодная лампа Geniled предназначена для прямой замены стандартных ламп накаливания, галогенных, компактных люминесцентных ламп в интерьерном освещении.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светодиодная лампа Geniled	1 шт.
2. Упаковка	1 шт.
3. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В, 50/60 Гц.

Срок службы: 25 000 часов.

Температура эксплуатации: от -20 до +40°С.

Степени защиты: IP43

Пульсация светового потока: не более 5%.

Наименование	Тип цоколя	Номинальная мощность, Вт ±10%	Световой поток, лм, ±10%	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Угол рассеивания	Возможность диммирования	Габариты, мм (ВхЛ)	Масса, г	Номер рисунка
E14 C37 6Вт 3000К	E14	6	480	3000±250	90	190°	нет	Ø37x110	19,5	1
E14 C37 6Вт 4000К	E14	6	540	4000±250	90	190°	нет	Ø37x110	19,5	1
E14 C37 9Вт 3000К	E14	9	680	3000±250	90	190°	нет	Ø37x110	19,5	1
E14 C37 9Вт 4000К	E14	9	720	4000±250	90	190°	нет	Ø37x110	19,5	1
E14 G45 6Вт 3000К	E14	6	480	3000±250	90	160°	нет	Ø45x88	18,5	2
E14 G45 6Вт 4000К	E14	6	540	4000±250	90	160°	нет	Ø45x88	18,5	2
E14 G45 9Вт 3000К	E14	9	680	3000±250	90	160°	нет	Ø45x88	19	2
E14 G45 9Вт 4000К	E14	9	720	4000±250	90	160°	нет	Ø45x88	19	2
E27 G45 9Вт 3000К	E27	9	680	3000±250	90	160°	нет	Ø45x88	20	2
E27 G45 9Вт 4000К	E27	9	720	4000±250	90	160°	нет	Ø45x88	20	2
GU5.3 MR16 6Вт 3000К	GU5.3	6	450	3000±250	90	120°	нет	Ø50x52	21	3
GU5.3 MR16 6Вт 4000К	GU5.3	6	480	4000±250	90	120°	нет	Ø50x52	21	3
GU5.3 MR16 9Вт 3000К	GU5.3	9	680	3000±250	90	120°	нет	Ø50x66	21	4
GU5.3 MR16 9Вт 4000К	GU5.3	9	720	4000±250	90	120°	нет	Ø50x66	21	4
GU10 MR16 6Вт 3000К	GU10	6	480	3000±250	90	120°	нет	Ø50x58,5	20	5
GU10 MR16 6Вт 4000К	GU10	6	520	4000±250	90	120°	нет	Ø50x58,5	20	5
GU10 MR16 9Вт 3000К Линза	GU10	9	680	3000±250	90	60°	нет	Ø50x55	20	5
GU10 MR16 9Вт 4000К Линза	GU10	9	720	4000±250	90	60°	нет	Ø50x55	20	5
GU10 MR16 9Вт 3000К	GU10	9	680	3000±250	90	120°	нет	Ø50x58,5	20	5
GU10 MR16 9Вт 4000К	GU10	9	720	4000±250	90	120°	нет	Ø50x58,5	20	5
E27 A60 10Вт 3000К	E27	10	800	3000±250	90	160°	нет	Ø60x108	26,8	6
E27 A60 10Вт 4000К	E27	10	900	4000±250	90	160°	нет	Ø60x108	26,8	6
E27 A60 12Вт 3000К	E27	12	990	3000±250	90	160°	нет	Ø60x118	31	6
E27 A60 12Вт 4000К	E27	12	1100	4000±250	90	160°	нет	Ø60x118	31	6
E27 A60 16Вт 3000К	E27	16	1280	3000±250	90	160°	нет	Ø60x120	38,5	6
E27 A60 16Вт 4000К	E27	16	1440	4000±250	90	160°	нет	Ø60x120	38,5	6
E27 A65 16Вт 3000К	E27	16	1280	3000±250	90	160°	нет	Ø65x129	41	6
E27 A65 16Вт 4000К	E27	16	1440	4000±250	90	160°	нет	Ø65x129	41	6
GX53 8Вт 3000К	GX53	8	700	3000±250	90	120°	нет	Ø75x28	38	7
GX53 8Вт 4000К	GX53	8	750	4000±250	90	120°	нет	Ø75x28	38	7
GX53 10Вт 3000К	GX53	10	950	3000±250	90	120°	нет	Ø75x28	40	7
GX53 10Вт 4000К	GX53	10	1000	4000±250	90	120°	нет	Ø75x28	40	7




Рисунок 1.




Рисунок 2.



Рисунок 3.



Рисунок 4.



Рисунок 5.



Рисунок 6.



Рисунок 7.



**ТЕПЛЫЙ
СВЕТ**



**ДНЕВНОЙ
СВЕТ**

4. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Перед установкой ламп Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений корпуса, оптики и других элементов. При наличии повреждений, эксплуатация ламп Geniled запрещена.

4.2. Монтаж и демонтаж ламп Geniled осуществляется при отключенном питании электросети.

4.3. Перед установкой ламп Geniled необходимо убедиться в соответствии напряжения питающей сети 220В.

4.4. Не допускается использование ламп Geniled в наружном освещении, в светильниках со степенью пыле- влагозащиты ниже IP54.

4.5. Не допускается использование ламп Geniled с диммером (регулятором яркости), кроме ламп, на которых указана возможность диммирования.

4.6. В случае неправильной разводки электросети, когда в выключатель заведен не фазовый провод, а нулевой, возможно слабое свечение лампы в положении «выкл».

6. УТИЛИЗАЦИЯ

6.1. Светодиодные лампы Geniled не требуют специальной утилизации, т. к. в их составе отсутствуют вредные вещества, такие как ртуть и свинец.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок составляет 36 месяцев с даты покупки лампы Geniled при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений или следов вскрытия лампы Geniled.

7.2. Замена вышедшей из строя лампы Geniled осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного руководства по эксплуатации.

**Сохраняйте данное руководство
по эксплуатации в течение всего
гарантийного срока.**

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светодиодная лампа соответствует требованиям безопасности
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
и признан годным к эксплуатации.

4.7. Отклонения от температурных пределов работы могут привести к сокращению срока службы ламп Geniled.

4.8. Подключение ламп Geniled к поврежденному патрону или светильнику запрещено.

4.9. Запрещен самостоятельный ремонт ламп Geniled.

5. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВКА. ХРАНЕНИЕ

5.1. Лампы Geniled транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта, при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2. Допускается хранение ламп Geniled без упаковки на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от нагревательных приборов.

5.3. Температура хранения от -50 до +40 °С при относительной влажности не более 95%.

Изготовлено по заказу:

ООО "ИнПродакшн",
E-mail: info@in-prod.ru

Производитель:

Shenzhen Zesen CO.,LTD, Xili Town,
Nanshan district, Shenzhen the ASDS
building 703, China.
Made in China.

Дата изготовления нанесена
на корпус изделия

Год	Число	P—2026
P01	01	Q—2027
Месяц	Geniled	R—2028

Дата выпуска

Модель

Наименование
торговой организации

Дата продажи

Подпись продавца
(М.П.)

Подпись
покупателя

Более подробная информация
на сайте **geniled.ru**

